

# COFFRET DE DEMARRAGE 1 POMPE

230V 7A AC CONDENSATEUR 35UF

## CODE 818080

- Protection manque d'eau intégrée
- Calibrage automatique de la protection thermique
- Fixation murale ou par pattes (fournies)

## TABLEAU TECHNIQUE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension : | 230 V | Ampérage : | 7 A |
| Norme d'isolation : | IP56 | Poids : | 0,95 kg |

## EN SAVOIR DAVANTAGE

**Avantages produit :**

- Alimentation : 230VAC
- Variation de tension admissible +/-20% (>30%: Déconnexion automatique)
- Courant maximal de la pompe : 18A AC3
- Contact de sortie d'alarme : 5A – 250VAC
- Afficheur digital LED 4 digits
- Réglage de surcharge (Imax) : 0,6 - 20,0 A
- Réglage de sous-charge (Imin) : OFF- 0,5 –19,8 A
- Réglage tempo manque d'eau : 3 minutes – 99 h ou mode manuel
- Réglage tempo d'amorçage : 5-200 secondes (fluxostat)
- Temps de disjonction pour surcharge : 7 secondes
- Temps de disjonction pour sous-charge : 4 secondes (20 s au démarrage)
- Tension aux sondes : 24 VAC
- Capacité maximale condensateur : 80 uF (50 uF à l'intérieur de l'appareil)
- Sensibilité des sondes : 10 K ± 15% O
- Entrée de commande externe : Contact sec ou Tension de 6 à 400 -.VAC/DC
- Reports externes
  - AC1: 2 A/250 VAC
  - AC11: 1 A/230 VAC
- Section bornes commande : 4 mm2
- Presse-étoupes (Alimentation/Moteur/Commande) : 1xM20/1xM20/2xM16
- Température de fonctionnement : -10 +55ºC
- Degré de protection : IP56

- Dimensions : 185 x 200 x 95 mm
- Version du logiciel : V.1.4

**Description technique :**

Contrôle et protection d'une pompe monophasée de 0.75kW avec :
- Réglage de surcharge et de sous-charge
- Sondes de niveau
- Connexion pour télécommande
- Affichage sur le devant de l'unité

Protections contre : surcharge, sous-charge, manque de phase, fréquence excessive et anti-blocage

Diodes de signalisation :
- Pompe en marche
- Défaut général
- Manque d’eau
- Surcharge, sous-charge
- Tempo manque d’eau et tempo d’amorçage

Afficheur frontal avec signalisation de :
- Pompe en marche
- Alarme
- Niveau bas
- Intensité maximale
- Intensité minimale
- Heure de remise à zéro
- Temps d'inhibition du détecteur de débit

Informations mémorisées :
- Heures de marche
- Nombre de démarrages
- Nombre d’alarmes
- Intensité de la dernière alarme