

ARMOIRE DE COMMANDE 7,5 KW

DEMARRAGE PROGRESSIF

CODE 817214

+Avantages :

+Evite les à coups de courant sur l'installation grâce au bloc de démarrage moteur progressif

+Voyants lumineux : blanc pour la mise sous tension, vert pour la marche moteur, rouge en cas de défaut moteur et jaune indiquant un niveau bas lisier

+Compteur horaire

DEPUIS 1923

TABLEAU TECHNIQUE

Puissance :	7,50 kW	Modèle :	Démarrage Progressif

EN SAVOIR DAVANTAGE

Avantages produit :

Avantages :
- Evite les à coups de courant sur l'installation grâce au bloc de démarrage moteur progressif
- Voyants lumineux : blanc pour la mise sous tension, vert pour la marche moteur, rouge en cas de défaut moteur et jaune indiquant un niveau bas lisier
- Compteur horaire

Description technique :

Composition :
• Composants et appareillage électrique de qualité
• Enveloppe en plastique ABS simple porte à 2 points de fermeture (pas de serrure à clé)
• Interrupteur-sectionneur général avec poignée cadenassable en façade
• Interrupteur différentiel général 30mA
• Bloc de démarrage moteur (interrupteur magnétothermique + démarreur progressif)
• Transformateur d'isolement 400/230V + Interrupteurs magnétothermiques de protection amont/aval
• Interrupteur horaire hebdomadaire digital
• Compteur horaire
• Bouton tournant à 3 positions MANUEL-ARRÊT-AUTO (position manuelle avec auto-maintien)
• Bouton d'arrêt d'urgence de type coup de poing
• Bouton-poussoir vert de Démarrage moteur
• Voyant lumineux blanc de Sous tension

• Voyant lumineux vert de Marche moteur
• Voyant lumineux rouge de Défaut moteur
• Voyant lumineux jaune de Niveau bas lisier
• Bornier de raccordement moteur
• Bornier de raccordement interrupteur à flotteur (niveau bas lisier)
• Bornier de raccordement interrupteur à flotteur (niveau haut lisier ; s'utilise seulement lors de pompe à lisier au lieu de malaxeur)
• Bornier de raccordement sonde de température moteur (Klixon)
• Barrette de terre
• Jeu de presse-étoupes étanches montés
• Jeu de schémas électriques en français